



EGO-KODE

EGO-KODE ist eine Mehrfrequenz-Universalfunk tastatur, die mit jedem Empfänger in Ihrer Hausautomation kompatibel ist. Ohne jegliche Verkabelung können Sie Ihre Tore mit einem einfachen Zahlencode öffnen.

Ohne Öffnungsschlüssel, können Sie mit leeren Taschen in völliger Ruhe und Freiheit eintreten. Intuitiv, sicher, zugänglich. Stromversorgung über Batterie oder über die beiden Stromkabel, die vorher mit der alten Schlüsseltaste verbunden waren.



#FERNBEDIENUNGEN KOMPATIBILITÄT



"Alle" Fixed-Codes und
Rolling-Codes in deiner Tastatur



Erwerb
und Codegenerierung

#BEFEHL 4 AUTOMATISIERUNGEN verschiedene Marken/Frequenzen/Typen

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4



EGO

#MEHRFREQUENZ-EMPFÄNGER KOMPATIBILITÄT

sie nutzt den Empfänger
bereits vorhanden im System



#DOPPELTE VERSORGUNG
mit Batterien oder mit beiden
Stromkabeln betrieben



Entdecken Sie unser
Universalempfänger Sortiment
> sehen COPY-ONE / COPY-MINI

TECHNISCHE DATEN

Benutzerkapazität: 4 Kanäle
Frequenz: 433,92 - 868,35 MHz
Eingabemethode: PIN-Code
Länge des PIN-Codes: 1 - 8 Stellen
Stromversorgung: 12-24 VAC/DC; max. 100 mA
oder mitgelieferte CR2 Lithiumbatterie (3V)
Manipulation: Ja
Schutzart: IP65
Betriebstemperatur: von -20°C bis +50°C, ohne
Kondensation
Abmessungen: 92x51x27 mm

APE - 550 / 1177



Funktastatur EGO-KODE

APE - 550 / 1180



KODESET
EGO-KODE + COPY-MINI